

RF監視ユニット

DSU2000

ユニット概観



付属品



DC-5V電源アダプタ

地デジRFのC/N、BERを測定し、最大4CHを同時に監視し、閾値を設定することでアラーム表示を行います。

測定結果はWebブラウザで確認できるので遠隔地で測定した結果を、ネットワーク経由で確認できます。

測定結果を定期的に取りため、ネットワーク経由で取得したり、SDカードに保存したりすることが可能です。

●主な特徴

地デジ4CHを同時に監視

地デジ4CHの信号レベル(-60 ~ -80dBmまで、弱電界の目安)、C/N、BERを同時に監視し、測定結果を取りためます。

ネットワーク経由で測定結果を表示

測定結果はWebブラウザで表示、取りためた測定結果をネットワーク経由でダウンロードができます。ネットワークさえ繋がっていれば遠隔地の測定結果も、現地に赴かずに取得することが可能です。

SDカードに記録することで長期間の測定が可能

SDカードに測定結果を取りためることで、長期間の測定が可能です。測定データはネットワーク経由でも取得可能です。

■接続例



■部品型番

型番	部品内容
DSU2000	RF監視ユニット 付属品：DC-5V電源アダプタ

■筐体仕様

サイズ	H=30mm W=185mm D=150mm
質量	430g

■仕様(RF入力仕様)

項目	仕様
入力レベル	-20 ~ -75 dBm
測定項目	C/N、BER
測定数	4チャンネル
出力	アラーム出力(接点端子)
表示	Webブラウザで測定値を表示